

(小ホール)

名 称	記号	仕 様	数量	回路数	容量	備考
フロアーコンセント	FC	A型30Aコンセント 3口用	2ケ	6	12.0	
"		" 4口用	2ケ	8	16.0	
ロアーホリゾントライト	LH	150W×48灯 4色配線 L=11.28m	1列			
ボーダーライト	B	100W×54灯 4色配線 L=10.08m	1列	4	5.4	
サスペンションライト	S	フライダクト T型20Aコンセント×18ケ付 L=10.08m	1列	6	12.0	
同上用吊下器具		500W6吋平凸レンズスポットライト(ハンガークサリ付)	8台			
"		500W6吋フレネルレンズスポットライト(ハンガークサリ付)	8台			
アッパーホリゾントライト	UH	200W×54灯 4色配線 L=10.08m	1列	4	10.8	
シーリングライト	CL	1kw8吋平凸レンズスポットライト(ハンガークサリ付)	12台			
同上用コンセント		T型20Aコンセント 2口用	6ケ	6	12.0	電気工事
センターピンスポットライト	CS	650W8吋ハロゲンピンスポットライト(スタンド付)	2台			
"		T型20Aコンセント 1口用	2ケ		1.3	電気工事
接続端子函	JB	4回線用	4ケ			
ボーダーケーブル		5.5×7芯×10m	2本			
"		5.5×9芯×10m	2本			
電 球		実数 + 予備 10%	一式			
カラーフィルター		指定色	50枚			
主幹盤		3φ4W 受電 MCB 225AF200AT4P	1面			
サイリスター調光器盤		調光器 舞台用 30A×34台	1面			
		客席用 60A×3台				
照明操作卓		プリセットフェーダー34×2段	1面			
		客席調光 SW				
舞台袖操作盤		客席調光 SW 、 作業灯 SW 、 グループ×4	1面			
		調光回路 34 68.2(kw)				
		直回路 2 1.3(kw)				
		客席回路 3 12.0(kw)				
		39 81.5×0.7=57.05(kw)				